

ECO-R

<I> INFORMÁCIÓ

Gyors, intelligens kódolású, mely biztonságos és nem másolható. 5, egymástól független funkció választható a 3 nyomógomb segítségével.

SPECIÁLIS FUNKCIÓ

A speciális funkció nyomógomb a programozási módba lépéshez használható. Lásd vevő leírása, vagy érdeklődjön a vásárlási helyén.

ELEM CSERE

Az elem cseréjéhez távolítsa el a távirányító hátlapján található csavart és vegye le a hátlapot. Helyezzen be egy új elemet.

TECHNIKAI JELLEMZŐK

Tápfeszültség	1 x 12V elem
Titkosítási mód	Ugrókódos
Nyomógombok száma	3
Funkciók száma	5
Frekvencia	433,92 Mhz
Adóteljesítmény	-12 dBm
Hatótávolság	100 méter
Működési hőmérséklet	-20°C - +85 °C

TÁVIRÁNYÍTÓ FELTANÍTÁSA

Kézi feltanítás

- Nyomja meg a vevőn a PROG/RES gombot 1,5mp-re.
- Amikor egy hangjelzést hall, vagy a PROG LED világít, engedje el a vevőn a gombot, hogy belépjen a távirányító feltanítási módba.
- Ettől kezdve taníthat fel adókat a vevőhöz.
- Az adó feltanításához nyomja meg bármelyik nyomógombját.
- A távirányító feltanítását egy hangjelzés vagy a PROG LED villogása jelzi.
- A vevő automatikusan kilép programozói módból az utolsó távirányító feltanítása után 10 mp.-cel. Ezt két hangjelzés, vagy a PROG LED kikapcsolása jelzi.

Az egyik már feltanított távkapcsoló speciális funkció nyomógombjának megnyomásakor a vevő biztonsági okokból automatikusan kilép a programozói módból (10 másodpercen belül).

Félaautomatikus feltanítás

- Ehhez a művelethez a rendszernek rendelkeznie kell legalább egy feltanított távirányítóval.
- Nyomja meg a már feltanított távirányító egyikén a speciális funkció nyomógombot.
- Amikor meghallja a hangjelzést vagy a PROG LED világítani kezd, engedje el a gombot, hogy a vevő belépjen programozói módba.
- Innentől kövesse a kézi feltanítás lépéseit.

ÖSSZES TÁVIRÁNYÍTÓ TÖRLÉSE

- Az összes távirányító törlésének folyamata.
- Nyomja meg a PROG/RES gombot 3.5 másodpercig.
- 1.5 másodperc után a LED világítani fog, jelezve, hogy belépett programozói módba. Tartsa továbbra is lenyomva a nyomógombot.
- 3.5 másodperc után a LED villogni kezd.
- Engedje el a nyomógombot.
- A vevő törli az összes feltanított távirányító kódot.
- A rendszer programozói módban marad, készen az új távirányítók feltanítására.

MEMÓRIA MEGTELT JELZÉS

Abban az esetben, ha a feltanítási kísérletkor a LED 10 mp.-ig villog, a memória megtelt.

CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Gyártó:

Aplicaciones electrónicas y de Radiofrecuencia S.L
P.I Sot dels Pradals c/Sot dels Pradals nº 4
08500 Vic (Barcelona) – Tel: +34 93 886 44 24

Nyilatkozat a megfelelőségről:

Termék neve: **RÁDIÓ ADÓ**
Gyártója: **Aplicaciones Electrónicas y de Radiofrecuencia S.L**
Ország: **SPANYOLORSZÁG**
Márka neve: **AERF**
Típus: **ECO-R**
Megbízó: **VDS**


Megfelel a következő előírásoknak:

ETSI EN 300 220-1 V2.21 (04-2008), ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (08-2002), ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08-2002), EN 60730-1:2003

A termék eleget tesz az Európai parlament 1999. március 9.-én kelt R&TTE 99/05/CE utasításának. Ezt az utasítást a spanyol törvényhozás 2000. november 20.-án iktatta be a Real Decree 1890/2000 számú dekrétumként. Megfelel továbbá a 1999/5/CE elektromos rádió spektrum védelmi és a 2004/108/CE, elektromágneses megfelelőségi utasításoknak.

2008. január 01.

FRANCESC MARTINEZ ESPINET, Műszaki igazgató



1. Ábra

2. Ábra




3. Ábra

4. Ábra



5. Ábra

Speciális funkció



A23/12V



Delton

1141 Budapest, Fogarasi út 77.

Tel.: *220-7940, 220-8881, 220-7959,
220-7814, 364-3428 Fax: 220-7940
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989

1095 Budapest, Mester u. 34.

Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu

www.kaputnyitunk.hu